



Реле давления пневмоэлектрические Серия 900, 49 и PSM

Реле давления предназначены для преобразования пневматического сигнала в электрический. Контакты могут быть Н.З. (нормально закрытыми) или Н.О. (нормально открытыми). Представлены моделями с фиксированной настройкой (серия 900) и с регулируемой настройкой давления срабатывания (серия 49 и PSM).

Присоединение: трубная цилиндрическая G1/8" (серия 900 и PSM) и трубная коническая R1/8" (серия 49).

Температура эксплуатации -5...+70°C.

900.18.1._ (защищенные контакты)



| код | Давление переключения, бар |
|------------|----------------------------|
| 900.18.1-1 | 0,5 ... 1 |
| 900.18.1-4 | 3,5 ... 4 |

Максимальное рабочее давление: 10 бар
Максимальное рабочее напряжение: 220 V AC/DC
Максимальный коммутируемый ток: 5 А



| | |
|----------|------------------------|
| 900.18.0 | Крышка электрозащитная |
|----------|------------------------|



900.18.1/1._ (незащищенные контакты)



| код | Давление переключения, бар |
|------------|----------------------------|
| 900.18.1-1 | 0,5 ... 1 |
| 900.18.1-4 | 3,5 ... 4 |

Максимальное рабочее давление: 10 бар
Максимальное рабочее напряжение: 220 V AC/DC
Максимальный коммутируемый ток: 5 А

49 (2-х контактное настраиваемое реле)



| код | Тип контактов | Рабочее давление, бар |
|----------|--|-----------------------|
| 49.061.0 | НО (нормально открытый / разомкнутый контакт) | 0,1 ... 1 |
| 49.061.1 | | 1 ... 10 |
| 49.061.2 | | 10 ... 20 |
| 49.061.3 | | 20 ... 50 |
| 49.061.5 | | 50 ... 150 |
| 49.061.6 | | 100 ... 250 |

| код | Тип контактов | Рабочее давление, бар |
|----------|--|-----------------------|
| 49.062.0 | НЗ (нормально закрытый / замкнутый контакт) | 0,1 ... 1 |
| 49.062.1 | | 1 ... 10 |
| 49.062.2 | | 10 ... 20 |
| 49.062.3 | | 20 ... 50 |
| 49.062.5 | | 50 ... 150 |

Максимальное рабочее напряжение: 220 V AC/DC
Максимальный коммутируемый ток: 0,5 А
Максимальное число срабатываний: 200 в мин
Ресурс: 1000 000 циклов
Погрешность настройки: 10 ... 30%

| | |
|----------|------------------------------------|
| 49.055.0 | Электрозащитный резиновый колпачек |
|----------|------------------------------------|

PSM (3-х контактное настраиваемое реле)



| код | Рабочее давление, бар |
|------------|-----------------------|
| PSM2-R18 | 0,5 ... 1 |
| PSM10-R18 | 1 ... 10 |
| PSM50-R18 | 10 ... 50 |
| PSM100-R18 | 10 ... 100 |

Максимальное рабочее напряжение: 220 V AC/DC
Максимальный коммутируемый ток: 2 А
Максимальное число срабатываний: 200 в мин
Ресурс: 1000 000 циклов
Погрешность настройки: 10 ... 30%
Разъем поставляется в комплекте.